

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań
Wydział Zarządzania Rozwojem Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznań

Poznań, 02.11.2011 r.

OD5/RR1/878/2010

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

**Aneks nr 1 do warunków przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
znak: OD5/RR1/878/2010 z dnia 24.03.2011 r.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

wieża kontroli ruchu lotniczego, Poznań, Port Lotniczy Poznań-Ławica dz. nr 56/25

warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego

z mocą przyłączeniową o wartościach:

- przyłączy główne: 400 kW,
- przyłączy rezerwowe: 400 kW,

na napięciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przyłączeniowej

W związku ze zmianą sposobu realizacji ww. warunków przyłączenia zmianie ulega treść pkt I, II i III ww. warunków przyłączenia, które uzyskują brzmienie:

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA

przyłączy główne – pole liniowe w projektowanym złączu kablowym SN-15 kV

przyłączy rezerwowe – pole liniowe SN-15 kV nr 2 w stacji MST-732

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczącym urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o.

1.1. Dla przyłączy głównego:

1.1.1. W granicy działki Klienta (dz. nr 56/25), od strony ul. Przytocznej pobrać złącze kablowe SN-15 kV, wyposażone w trzypolową rozdzielnicę w izolacji SF₆.

1.1.2. Dla zasilania projektowanego złącza kablowego SN-15 kV, o którym mowa w pkt 1.1.1 pobrać linię kablową SN-15 kV typu AL 3x120 mm², którą należy wyprowadzić z pola liniowego SN-15 kV nr 1 w stacji MST-1061.

1.2. Dla przyłączy rezerwowego wyposażyć pole liniowe SN-15 kV nr 2 w stacji MST-732.

2. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego

2.1. Pobrać dwusekcyjną stację transformatorową 15/0,4 kV/kV typem i mocą przystosowaną do potrzeb Klienta. W przypadku zainstalowania w sieci Klienta agregatu prądotwórczego instalację zaprojektować w sposób uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu na sieć ENEA Operator Sp. z o.o.

2.2. Dla zasilania pierwszej sekcji stacji transformatorowej Klienta, o której mowa w pkt 2.1 pobrać linię kablową SN-15 kV, o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym, którą należy wyprowadzić z pola liniowego w projektowanym złączu kablowym SN-15 kV, o którym mowa w pkt 1.1.1.

2.3. Dla zasilania drugiej sekcji stacji transformatorowej Klienta, o której mowa w pkt 2.1 pobrać linię kablową SN-15 kV, o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym, którą należy wyprowadzić z pola liniowego nr 2 w stacji MST-732.

2.4. Po stronie nn-0,4 kV przewidzieć układ SZR-u oraz blokadę uniemożliwiającą równoległą pracę transformatorów zasilanych z różnych sekcji 15 kV.

2.5. Kable SN-15 kV przewidzieć w izolacji 20 kV.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

przyłącze główne – głowica kablowa w polu liniowym w projektowanym złączu kablowym SN-15 kV na kablu w kierunku stacji transformatorowej Klienta (głowica na majątku i w eksploatacji Klienta)
przyłącze rezerwowe – głowica kablowa w polu liniowym SN-15 kV nr 2 w stacji MST-732 na kablu w kierunku stacji transformatorowej Klienta (głowica na majątku i w eksploatacji Klienta)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

Pozostałe punkty ww. warunków przyłączenia pozostają bez zmian.

ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ
Wydział Zarządzania Rozwojem Sieci
Kierownik
[Signature]
Agnieszka Gosławska