PRĄD ZNAM. ŁĄCZNIKA	400A	50A	200A
FUNKCJA POLA	ZASILAJĄCE	POMIAROWE NAPIĘCIA	TRANSFORMATOROWE
TYP POLA	RK1	ME31F	TR
NUMER POLA	1	2	3

PRĄD ZNAM. ŁĄCZNIKA	400A	50A	200A
FUNKCJA POLA	ZASILAJĄCE	POMIAROWE NAPIĘCIA	TRANSFORMATOROWE
TYP POLA	RK1	ME31F	TR
NUMER POLA	4	5	6

PRACA NA DWÓCH ZASILACZACH

Praca normalna:
Łączniki Q1,Q2,Q4 zamknięte, Q3,QG otwarte

Awaria zasilacza 1:
Łączniki Q1,QG otwarte, Q2,Q3,Q4 zamknięte

Awaria zasilacza 2:
Łączniki Q1,Q3,Q4 zamknięte, Q2,QG otwarte

Awaria obydwu zasilaczy:
Łączniki Q1,Q2,Q4 otwarte, Q3,QG zamknięte

BLOKADY MECHANICZNE

Układ wyposażony w:
blokadę mechaniczną pomiędzy wyłącznikami Q1, Q2 i Q3
uniemożliwiającą pracę równoległą transformatorów TR-1 i TR-2

Układ wyposażony w:
blokadę mechaniczną pomiędzy wyłącznikami Q1, Q2 i QG
uniemożliwiającą podanie napięcia z generatora do Sieci Energetyki

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują PROCHEM S.A.
Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

Rew.	Data	Opis zmian	Podpis Proj.	Podpis Spr.

PROCHEM Spółka Akcyjna
Rok założenia firmy 1947
ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa

Inwestycja	Budowa TWR Poznań wraz z infrastrukturą techniczno – administracyjną				
Adres	Port Lotniczy – Poznań Ławica				
Obiekt	Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego Ob. 1 – Stacja transformatorowa				
Przedmiot	Schemat zasilania obiektu				
Opracował	inż. J. Mazur	nd.		Specjalność	Elektryczna
Projektant	inż. R. Knych	Wa-846/94		Nr projektu 110013	Faza PW; Zespół Z-5
Gł. projektant	inż. R. Knych	Wa-846/94		Nr rysunku 1-E-212	Rewizja 0
Sprawdzający	inż. J. Marszałek	St-510/83			
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data 04.2012	Skala /

Nazwa: 6.28.12 9:37 G:\#2011\110013\E\EXPORT\20120628\1E201REWA_stacja\1E212_0.dwg