

PROGRAM TECHNICZNY

Remont ogrodzenia NDB „JAS” wraz z konserwacją odciągów masztów antenowych w Jesionce-Rzeszów.

Remont kontenera energetycznego na obiekcie radiolokacyjnym w Jesionce-Rzeszów.

Dane techniczne ogrodzenia:

Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej powlekanej, mocowanej do słupków stalowych z profili walcowanych na gorąco w rozstawie co ok. 3.40 m. Słupki o wys. 2.10m, L 60x60x5, w fundamentach o wym. 20x20 cm .

Zwieńczeniem ogrodzenia na górze jest jeden rząd drutu kolczastego ok. 173.50 mb.

Brama z elementów stalowych z wypełnieniem z siatki plecionej identycznej jak ogrodzenie.

Wymiary bramy 4.00x2.00m.

W narożnikach słupki usztywnione podwójnymi zastrzałami - pojedynczych zastrzałów 10szt.

Wysokość ogrodzenia ok. 1.80m. Ilość słupków – 50 szt.

Dane techniczne systemu antenowego

System antenowy dwumasztowy, maszty o wys. 12,0 m. Trzony masztów z rur stalowych, mocowane przegubowo do fundamentów żelbetowych. Trzy odciągi z lin stalowych o przekroju $\varnothing$ 8 mm i $\varnothing$ 10mm mocowane do trzonu na dwóch poziomach i zakotwione do zagłębionych w terenie fundamentów żelbetowych

Do wykonania:

1. Wymiana porwanej, powyginanej, poszarpanej siatki w 5 rozpiętościach na identyczną jak istniejąca siatka i w kolorze identycznym.
Łączna długość siatki do wymiany – 31,50 mb.
2. Czyszczenie słupków, zastrzałów, elementów stalowych bramy z rdzy do II-go stopnia czystości. Oczyszczone powierzchnie zabezpieczyć antykorozyjnie.
3. Powyższe słupki, zastrzały i pozostałe elementy stalowe odtłuścić i malować farbami: podkładową i nawierzchniową.
4. Wymienić drut kolczasty na górze na nowy ocynkowany – 173.50mb.
5. Beton fundamentów naprawić, oczyścić i malować odpowiednimi środkami konserwującymi beton.

6. Rozluzowany drut usztywniający siatkę naciągnąć.
7. Zastosować zamknięcie bramy na zamek typu GERDA, oraz zamontować klamkę i rygiel blokujący skrzydło do podłoża.
8. Osłonę wejścia kablowego do budynku w postaci blachy stalowej o wym. 1,05 m x 0.9m odrdzewić, wypiąskować, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować
9. Zakonserwować liny odciągów, elementy kotwiące i pręty stabilizujące masztów antenowych, wyregulować naciągi odciągów.
10. Wykonać inwentaryzację geodezyjną wypionowania masztu po regulacji i konserwacji odciągów.

Dane techniczne kontenerów

Na terenie obiektu radiolokacyjnego usytuowana jest wieża kratowa, kontener energetyczny, kontener technologiczny i agregat prądotwórczy.

Kontener energetyczny o wym. 6,10 x 2,40 x 2.70m-wys., posadowiony na ławie betonowej o szer. 0,25m.

Kontener technologiczny o wym. 9,50 x 2,40 x 2,70-wys., posadowiony na blokach betonowych 0,4 x 0,4 x 1,10m.

Agregat prądotwórczy na fundamencie żelbetowym o wym. 1,20x3,70 x 0,5m –wys.

Do wykonania:

1. Korodujący arkusz blachy fałdowej pokryciowej dachu zakonserwować lub wymienić na nowy o wym. 3,00m x 0,9m. (zał. nr.1)
2. Korodującą powierzchnię blachy obudowy agregatu zakonserwować – ok. 1 m² (zał. nr.2)
3. Ramy kontenera energetycznego oczyścić i pomalować – ok. 5 m² (zał. nr.2), fundamenty zabezpieczyć, pomalować – 4,75m², uchwyty do montażu klimatyzatora odrdzewić, zabezpieczyć – szt. 3
4. Fundamenty kontenera technologicznego zabezpieczyć, pomalować – szt.10 obudowę skrzynki elektrycznej odrdzewić, zabezpieczyć antykorozyjnie pomalować – szt. 2 o wym. 0,4m x 0,3m

